



febi 45777

подходит для

Ford Mondeo 07 / S-Max 06 /

Galaxy 06 с двигателем 2.0 TDCI

OE: 1 440 559, 6G915H241AA



RU

Шланг сажевого фильтра



Проблема:

Загорелась контрольная лампа сажевого фильтра на приборной панели.

Причина:

В вышеуказанных автомобилях Ford от сажевого фильтра отходят шланги, по которым отработавшие газы поступают к датчику перепада давления. Если разница давлений перед и после сажевого фильтра слишком велика, то фильтр заполнен сажей и должен быть заменен.

В процессе эксплуатации шланг от сажевого фильтра к датчику может засориться или из-за высоких температур оплавиться, что приведет к его негерметичности. В этом случае фактическое передаваемое на датчик давление будет неверным или не будет передаваться вообще. Блок управления получит ложную информацию, что и приведет к загоранию контрольной лампы «Сажевый фильтр».

Диагностика укажет в большинстве случаев на то, что датчик перепада давления дефектный и требует замены.

Решение:

Перед тем, как заменить сажевый фильтр или датчик, проверьте все соединения и шланги. Очень часто проблема может быть решена лишь заменой шлангов, что сэкономит водителю средства на дорогостоящий ремонт.